






ATTUATORE PER SEZIONALI, BASCULANTI A MOLLE E A CONTRAPPESI

- Disponibile nella versione a 24V con spinta da 600N (Zodiac 60) e 1000N (Zodiac 100)
- Montaggio guida di trascinamento BREVETTATO in 3 mosse
- Fornito con cavo di alimentazione e spina elettrica.
- Predisposto per l'utilizzo di lampade a basso consumo
- Luce di cortesia integrata
- Pannello di accesso alla programmazione senza la necessità di aprire il cofano dell'automatismo
- Pulsante di comando apertura integrato.


Codice	Nome	Versione	Tensione	Sezionale max. (bxh)*	Basculante max. (bxh)*
6120041	Zodiac 60	Irreversibile - spinta 600 N - Geo 08 a bordo	24V	5 x 2,50 m.	3 x 2,50 m.
6120042	Zodiac 100	Irreversibile - spinta 1000 N - Geo 09 a bordo	24V	5 x 3,10 m.	3 x 3,10 m.

^{*} L'altezza max. è in funzione della geometria della porta, i valori indicati sono relativi a configurazioni tradizionali.

DIMENSIONI OPERATORE



Caratteristiche Tecniche	Zodiac 60	Zodiac 100
Alimentazione (V)	23	30
Motore elettrico (V)	2	4
Potenza (W)	220	350
Spinta (daN)	600	600/1000
Cicli max. cosecutivi	eutivi 30	
Corsa max. carrello (mm.)	1900 - 2500 - 3100	
Velocità carrello a vuoto (m/min.)	6	.6
Frequenza d'utilizzo a 20°C	80 cicli	al giorno
Temp. di funzionamento (°C)	-20	+55
Peso operatore (Kg)	6	.6
Grado di protezione	IP:	20



Lampeggiante2x1,5 mm²

Selettore. 2x0,5 mm²

Fotocellula TX \ldots .2x0,5 mm²

Fotocellula RX4x0,5 mm²

INSTALLAZIONE TIPO

Q.tà	Descrizione materiale	Codice articolo
1	Attuatore ZODIAC 60	6120041
1	Binario unico a catena corsa 1900 mm	6100059
1	Cavo e guaina per sblocco esterno(applicazione alla maniglia esistente)	610006
1	Modulo di frequenza RQFZ 868 MHz	6100146
1	Trasmittente bicanale KILO TX2 JLC	6100332

Materiale da aggiungere per ottenere la configurazione come da Schema di Cablaggio

Q.tà	Descrizione materiale	Codice articolo
1	Pulsante a chiave da esterno QUICK 1	JA31101-15
1	Coppia di fotocellule VEGA	6100147
1	Lampeggiatore LEDDY 24V	6100190

ACCESSORI



KIT BATTERIA Completo di scheda di ricarica.

Cod.



LEDDY 24 Vdc con gestione lampeggio integrata.

6100190

Cod.



SUPPORTO CENTRALE PER BINARIO Binario unico

Cod. 6100125



SBLOCCO ESTERNO Cavo per sblocco esterno con applicazione a maniglia esistente per porte sezionali. In abbinamento al braccio adattatore per basculanti a contrappesi, usare lo sblocco esterno. Cod. 58P0398 a pag. 43



KIT SBLOCCO A FUNE Kit sblocco esterno con cavo bauden da 1.5 m con relativo blocca fune e cilindro a chiave codificata.



MODULI DI RADIOFREQUENZA RQFZ 3PIN per GENIUS. 433 MHz

Cod.	6100145

868 MHz

Cod. 610006 Cod. 6100285 Cod. 6100146



6100144

BRACCIO PER PORTE SEZIONALI Braccio per porte sezionali.

BRACCIO ADATTATORE

Per porte basculanti a contrappesi di altezza max. 2400 mm.

6100107 Cod.



Cod.



BINARI*



ARMO 24V Con dispositivo di sblocco e pulsante di comando.

Cod. 6100221



SERRATURA A cilindro per ARMO n. 1-10

610025701-10 Cod.

Binario tipo	Descrizione*	Cod.
G 1900 - 1C	Con catena corsa 1900 mm pezzo unico	6100059
G 2500 - 1C	Con catena corsa 2500 mm pezzo unico	6100060
G 3100 - 1C	Con catena corsa 3100 mm pezzo unico	6100061
G 2500 - 2C	Con catena corsa 2500 mm in due spezzoni	6100105
G 3100 - 2C	Con catena corsa 3100 mm in due spezzoni	6100106
G 1900 - 1B	Con cinghia corsa 1900 mm pezzo unico	6100111
G 2500 - 1B	Con cinghia corsa 2500 mm pezzo unico	6100112
G 3100 - 1B	Con cinghia corsa 3100 mm pezzo unico	6100113
G 2500 - 2B	Con cinghia corsa 2500 mm in due spezzoni	6100114
G 3100 - 2B	Con cinghia corsa 3100 mm in due spezzoni	6100115