



Datori d'impulso elettronici

XTR B

CARATTERISTICHE TECNICHE



Modello	XTR B	XTR B INOX
Tipologia di installazione	a parete o su colonnetta	a parete o su colonnetta
Tensione di alimentazione	Bus 2easy, a 2 fili non polarizzati 24 V $\overline{\text{---}}$	Bus 2easy, a 2 fili non polarizzati 24 V $\overline{\text{---}}$
Consumo max	50 mA	50 mA
Numero max LETTORI collegabili su scheda con Bus2Easy	14 (monocanale) - 4 (bicanale)	14 (monocanale) - 4 (bicanale)
Grado di protezione	IP54	IP54
Dimensioni (LxPxH)	100 x 72 x 21 mm	100 x 72 x 21 mm
Formato tag	Portachiavi a 13,56 MHz	Portachiavi a 13,56 MHz

Modello	Descrizione	Codice articolo
XTR B	Lettore TAG	786041
XTR B INOX	Lettore TAG INOX	786040

(*) Disponibile da Aprile 2017

ACCESSORI PER IL MONTAGGIO



Colonnetta alta in alluminio (T10-T11-T10 E-T11 E) (conf. da 2 pz.)

401034



Colonnetta alta doppia in alluminio (confez. da 2 pz.)

401035



Piastra fondazione per colonnetta alluminio (T10-T11-T10 E-T11 E) (conf. da 20 pz.)

737630



Adattatore tubo esterno*

401064



Adattatore per colonnetta o incasso*

401065

ACCESSORI



Metal keytag

401306



Keytag

401048



Interfaccia BUS-RELAY 2CH

790064



Interfaccia BUS-RELAY 4CH

790065

NOTA

* Per installazioni a parete con tubazione esterna o in colonnetta o ad incasso, sono obbligatori gli adattatori 401064 e 401065.