XKP B

Lettore Bus per controllo accessi in modalità stand-alone

senza connessione di rete e software

Tipo

Pin code su tastiera

Installazione

a parete o colonna



- Tastiera autonoma per applicazioni stand-alone (no PC no SW)
- 255 utenti (no record eventi)
- Formato codice 4 caratteri + carattere per attivazione uscita
- Gestione inserimento e cancellazione singolo codice tramite tastiera.
- Funzionamento con interfaccia bus/relè XBR2 o XBR4
- Versione BUS 2easy 2 fili non polarizzati 24VDC, fino a 14 XKPB (modalità monocanale su apparecchiatura FAAC con BUS 2EASY) o 4 XKPB (modalità bicanale su apparecchiatura FAAC con BUS 2EASY o interfaccia bus/relè XBR2 o XBR4)
- Semplice da installare, facile da utilizzare
- Ideale per l'utilizzo in ambiente esterno. Case in alluminio, tastiera e cover in acciaio INOX
- Tastiera retroilluminata a 12 tasti.







Modello	XKP B INOX	
Tipologia di installazione	a parete o su colonnetta	
Tensione di alimentazione	Bus 2easy, a 2 fili non polarizzati 24 V ====	
Grado di protezione	IP54	
Dimensioni (LxPxH)	72 x 21 x 100 mm	
Temperatura ambiente di esercizio	-20 °C +55 °C	
Numero max. di codici utente	255	
Numero max. di comandi	2 (fino a 4 con adattatore XBR4)	

Il lettore XKP W non è collegabile al sistema di controllo accessi KEYDOM



MODELLI FAMIGLIA				
Modello	Descrizione	Codice articolo		
XKP B INOX	Tastiera filare	404039		

ACCESSORI PER IL MONTAGGIO



Colonnetta alta in alluminio (conf. da 2 pz.)



Colonnetta alta doppia in alluminio (confez. da 2 pz.)



Piastra fondazione per colonnetta alluminio (conf. da 20 pz.)



Adattatore tubo esterno



Adattatore per colonnetta o incasso*

401034

401035

737630

401064

401065

ACCESSORI



XBR2 Interfaccia BUS-Relè 2CH



XBR4 Interfaccia BUS-Relè 4CH

790064

790065

♦ Per installazioni a parete con tubazione esterna o in colonnetta o ad incasso, sono obbligatori gli adattatori 401064 e 401065.

XKP W

Lettore Wireless per controllo accessi in modalità stand-alone

senza connessione di rete e software

Tipo

Pin code su tastiera

Installazione

a parete o colonna



- Tastiera autonoma per applicazioni stand-alone (no PC no SW)
- 255 utenti (no record eventi)
- Formato codice 4 caratteri + carattere per attivazione uscita
- Gestione inserimento e cancellazione singolo codice tramite tastiera.
- Funzionamento con 2 o 4 uscite relè con ricevente esterna XR2 o XR4
- Versione radio: 868Mhz e 433Mhz FAAC SLH, batteria CR2450
- Semplice da installare, facile da utilizzare
- Ideale per l'utilizzo in ambiente esterno. Case in alluminio, tastiera e cover in acciaio
- Tastiera retroilluminata a 12 tasti.





Modello	XKP W 433	XKP W 868	
ologia di installazione	a parete o su colonnetta		
enza di emissione	433.92 MHz	868.35 MHz	
codifica segnale radio	SLH: Rolling code criptato ad autoapprendimento		
sione di alimentazione	Alimentazione a batteria CR2450 3 W qt. 2		
ata media batteria	2 anni		
o di protezione	IP54		
ensioni (LxPxH)	72 x 21 x 100 mm		
peratura ambiente di esercizio	-20 °C +55 °C		
ero max. di codici utente	255		
ımero max. di comandi	4		

MODELLI FAMIGLIA				
Modello	Descrizione	Codice articolo		
XKP W 433	Tastiera via radio	404037		
XKP W 868	Tastiera via radio	404038		

ACCESSORI PER IL MONTAGGIO



Colonnetta alta in alluminio (conf. da 2 pz.)



Colonnetta alta doppia in alluminio (confez. da 2 pz.)



Piastra fondazione per colonnetta alluminio (conf. da 20 pz.)



Adattatore tubo esterno



Adattatore per colonnetta o incasso

401034

401035

737630

401064

401065

ACCESSORI



MHz

XR2 433 C ricevente

esterna bicanale 433











esterna quadricanale 433 MHz



XR2 868 C ricevente esterna bicanale 868 MHz



XR4 868 C ricevente esterna quadricanale 868 MHz

787752

787753

787754

787755

[🔷] Per installazioni a parete con tubazione esterna o in colonnetta o ad incasso, sono obbligatori gli adattatori 401064 e 401065.