Lettori Stand Alone

XTR B

Lettore Bus per controllo accessi in modalità stand-alone

senza connessione di rete e software

Tipo

lettore TAG

Installazione

a parete o colonna

- Programmazione semplice
- Numero illimitato di tag memorizzabili
- Compatibile con apparecchiature elettroniche FAAC con BUS 2easy e adatto per qualsiasi utilizzo grazie alle interfacce BUS-RELE' XBR2 - XBR4
- Modalità monocanale o bicanale con comandi impulsivi o mantenuti. Variando la modalità di avvicinamento del TAG al lettore, è possibile attivare le molteplici funzionalità.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	XTR B	XTR B INOX
Tipologia di installazione	a parete o su colonnetta	
Tensione di alimentazione	Bus 2easy, a 2 fili non polarizzati 24 V ⎓	
Consumo max	50 mA	
Numero max LETTORI collegabili su scheda con Bus2Easy	14 (monocanale) - 4 (bicanale)	
Grado di protezione	IP54	
Dimensioni (LxPxH)	100 x 21 x 72 mm	
Formato TAG	Portachiavi a 13,56 MHz	

NOTA: Il lettore XTR B non è collegabile al sistema di controllo accessi KEYDOM

MODELLI FAMIGLIA

Modello	Descrizione	Codice articolo
XTR B	Lettore TAG	786041
XTR B INOX	Lettore TAG INOX	786040

ACCESSORI PER IL MONTAGGIO

Colonnetta alta in alluminio (conf. da 2 pz.)

401034

Colonnetta alta doppia in alluminio (confez. da 2 pz.)

401035

Piastra fondazione per colonnetta alluminio (conf. da 20 pz.)

737630

Adattatore tubo esterno

401064

Adattatore per colonnetta o incasso♦

401065

ACCESSORI

Metal keytag (confez. da 30 pz.)

401306

Keytag (confez. da 30 pz.)

401048

XBR2 Interfaccia BUS-Relè 2CH

790064

XBR4 Interfaccia BUS-Relè 4CH

790065

♦ Per installazioni a parete con tubazione esterna o in colonnetta o ad incasso, sono obbligatori gli adattatori 401064 e 401065.