

# Sprint 382 S



230V

NOVITÀ



Incorporata nei motoriduttori Falcon M5 ENC, Falcon M8 C ENC, Falcon M14 C, Falcon M20 C, Blizzard 500 C ENC e Blizzard 900 C ENC.

Codice

202269

<b>Tensione di alimentazione (Vac)</b>	230 (+6% -10%) 50Hz
<b>Potenza assorbita (W)</b>	10
<b>Carico max. motore (W)</b>	1000
<b>Carico max. accessori (mA)</b>	500
<b>Temp. di funzionamento (°C)</b>	-20 +55
<b>Fusibili di protezione</b>	2
<b>Logica di funzionamento</b>	Automatica/Automatica "Passo Passo"/Semiautomatica/Sicurezza/ Semiautomatica B/ Uomo presente C/Semiautomatica "Passo Passo"
<b>Tempo di lavoro</b>	Programmabile (da 0 a 4 minuti)
<b>Tempo di pausa</b>	Programmabile (da 0 a 4 minuti)
<b>Forza di spinta</b>	Regolabile su 50 livelli
<b>Ingressi in morsettiera</b>	Open/Open parziale/Stop/Sicurezze apertura e chiusura/Stop/ Costa/Alimentazione + terra
<b>Ingressi in connettore</b>	Finecorsa in apertura e chiusura/Encoder
<b>Uscite in morsettiera</b>	Lampeggiatore/Motore/Alimentazione accessori 24Vdc/Lampada spia 24Vdc/Failsafe
<b>Connettore rapido</b>	Riceventi Genius 5PIN
<b>Programmazione</b>	n° 3 tasti (+, -, F) e display, modo semplice o completo
<b>Funzioni programmabili Modo Semplice</b>	Logica di funzionamento/Tempo pausa/Forza di spinta/Direzione cancello
<b>Funzioni programmabili Modo Completo</b>	Coppia allo spunto/ Frenata/Failsafe/Prelampeggio/ Lampada spia/ Logica sicurezze/ Encoder/Rallentamenti/Tempo apertura parziale/ Tempo lavoro/Richiesta assistenza/Conta cicli

## ACCESSORI

Ricevente monocanale 433 JLC

Cod. 6100351

Ricevente bicanale 868 JLC

Cod. 6100353

Ricevente monocanale 433 RC

Cod. 6100355



Ricevente monocanale 868

Cod. 6100347

Ricevente monocanale 433 RC LC

Cod. 6100346



MODULO XLC 2  
Kit basso consumo  
per SPRINT 382 S

Cod. 390137